

Bestell-Nr.: 5EA40RSP01 | **GTIN (EAN):** 4069025279408

Produktbeschreibung: SConWi,MotRad.D



SITECO Connect WirelessMotion Radar Down, Sensor, Kommunikation: D4i Typ B, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, Sensorik: 1 Radar Bewegungssensor, Smart Interface unten, ohne eingebautes Funkgerät, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Radar-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 IK 09 CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025279408

Bestell-Nr.: 5EA40RSP01 | **GTIN (EAN):** 4069025279408

Technische Detailbeschreibung: SConWi,MotRad.D



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA40RSP01

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten, ohne eingebautes Funkgerät

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): -30...+85°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, transparent, farbig hinterlegt, transparent
- Farbangabe: transparent

Montage

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte
- Montagehöhe: 4..8m

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 80mm
- Höhe: 49mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

Radar-Bewegungssensor


- Erfassungsbereich: max. 16x8m

Bestell-Nr.: 5EA40RSP01 | **GTIN (EAN):** 4069025279408


Maße: SConWi,MotRad.D

Motion Radar Down 5EA40RSP01

Side view



Top view



Mounting height
5m

X-Axis
 $\varnothing = 16\text{m}$

Y-Axis
 $\varnothing = 8\text{m}$

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -