

Bestell-Nr.: 58FM003 | GTIN (EAN): 4058352426500

Produktbeschreibung: Mon11/21Rohrsch.Bef,An



Monsun 11/21, Rohrschellen-Befestigung, Montageart: Anbau, Montage-Set, bestehend aus je 2x Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl mit Gummieinlage, Zylinderkopf-Schraube, Befestigungsclip für Leuchte aus V2A sowie 2x Befestigungsverstärkung aus UV-stabilisiertem PC, Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 1,5", Verpackungseinheit: 1 Satz = 2 Stück

Gew. (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352426500

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 58FM003 | GTIN (EAN): 4058352426500

Technische Detailbeschreibung: Mon11/21Rohrsch.Bef,An



Kenndaten

- Produkttyp: Rohrschellen-Befestigung
- Produktnname: Monsun 11/21
- Bestell-Nr.: 58FM003

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, am Rohr
- Klemmbereich: für Rohrdurchmesser 1,5"

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,2kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -