

Bestell-Nr.: 5TR36T7S | GTIN (EAN): 4058352140413

Produktbeschreibung: Mod,StromschEins,0/1,si,4SE



Modario, Stromschieneneinsatz, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 5- oder 10adrig, Netzanschluss: 230/400V, Stromschienen-Einsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), 4x Systemmaß, max. Gewichtsbelastung 5kg, Länge: 1.196mm, Breite: 48mm, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 1,7
GTIN (EAN): 4058352140413

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5TR36T7S | GTIN (EAN): 4058352140413

Technische Detailbeschreibung: Mod,StromschEins,0/1,si,4SE



Kenndaten

- Produkttyp: Stromschieneneinsatz
- Produktnamen: Modario
- Bestell-Nr.: 5TR36T7S

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: max. Stromaufnahme 6A

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: für Schutzart IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Stromschienen-Einsatz: Stahlblech, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), 4x Systemmaß, max. Gewichtsbelastung 5kg
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, für Tragschiene, 5- oder 10adrig
- Nennspannung: 230/400V

Abmessung, Gewicht

- Systemmaß: 4x SE
- Länge: 1196mm
- Breite: 48mm
- Gewicht: 1,7kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -